



**MANUAL DO USUÁRIO**  
**PAINEL ELETRÔNICO DE**  
**MENSAGENS COLORIDO 680**  
**mm**

**Válido para o modelo 100550**

**Versão 2026**

## ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO	p.3
2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	p.3
3. CONFIGURAÇÕES	p.5

## 1. INTRODUÇÃO

Obrigado por adquirir um de nossos produtos. É um prazer ter você como nosso cliente. Nesse manual de instruções você vai encontrar todas as informações necessárias para instalar, configurar e manter seu painel em pleno funcionamento. Para dúvidas que vão além do aqui informado, entre em contato conosco:

E-mail: [sac@displaypaineis.com.br](mailto:sac@displaypaineis.com.br)

Telefone: (62) 3207-3333

### ADVERTÊNCIAS PARA O USUÁRIO

#### CUIDADO: INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

- Não permita que crianças fiquem próximas do produto em funcionamento;
- Mantenha os meios de acionamento fora do alcance de crianças;
- O usuário não deve tentar reparar ou modificar o produto. Para isso, deve procurar assistência técnica qualificada;
- Tudo o que não está expressamente previsto nesse manual de instruções deve ser considerado como não permitido;
- É importante guardar esse manual para eventuais consultas;
- Esse aparelho não se destina ao uso de crianças ou de pessoas com falta de experiência ou conhecimento, a menos que tenham recebido as devidas instruções ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

## 2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Descrição:

Sua dinâmica atrai os olhares até mesmo dos mais indiferentes aos apelos visuais, assegurando os seus

objetivos: conduzir informações e divulgar produtos e serviços.

Características:

Gabinete preto;

Face única;

Programação por aplicativo móvel;

Inserção de mensagens, gráficos, símbolos e animações;

Memória interna de 2 MB para armazenamento de conteúdo;

Armazenamento de mais de 100 mensagens de texto simples, podendo variar conforme o tipo de conteúdo exibido (animações, cores e imagens);

Exibição de mensagens em sequência;

Pixel na dimensão de 2,5 mm;

Caracteres em tecnologia Full Color RGB;

Possibilidade de mesclar as cores primárias, totalizando milhões de cores;

Visibilidade de 50 metros;

Indicação de uso em ambientes internos (indoor);

Relógio no formato 24 horas como recurso adicional;

Timer interno para ligar e desligar o painel automaticamente ao longo do dia;

Alimentação elétrica de 110 ou 220 V com seleção automática;

Dimensões: Largura 67,5 cm x Altura 19 cm x Profundidade 5,5 cm;

Peso aproximado: 2,3 kg;

Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação.

### 3. CONFIGURAÇÕES

A) Download e Instalação do Software:



- Escaneie o QR Code acima para baixar o aplicativo;
- Se preferir, abra a loja de aplicativos e procure por RHX Plus;
- Instale o aplicativo.

Obs.: Android: durante a instalação, selecione “Confiar” e autorize todas as permissões solicitadas.

iPhone (iOS): habilite a permissão de comunicação sem fio: Ajustes > Apps > RHX Plus > Rede Local.

B) Conectando ao painel:

- Abra o Wi-Fi do celular;
- Conecte-se à rede iniciada por RHX-8;
- Abra o aplicativo;
- Clique em “Aguarde o chance”;

- Insira a senha padrão Rgxled168.

Obs.: Caso não se recorde ou seja necessário redefinir a senha, siga o caminho indicado na letra F.

D) Editando o Conteúdo:

- Digite o conteúdo desejado na área de edição do aplicativo;
- Clique no botão “Enviar” localizado no canto inferior direito do aplicativo para enviar a mensagem à tela de LED.

E) Leitura do Programa Existente:

Clique em “Programa de ReadBack” para recuperar:

- Os parâmetros da tela;
- As informações/programas armazenados no painel.

F) Restaurar Configurações de Fábrica:

Engrenagem > Funções Avançadas > Inicialização do cartão de controle > Yes > Super inicialização

Obs.: Após restaurar as configurações de fábrica, é necessário redefinir os parâmetros do display, no caminho: Engrenagem > Definição de parâmetro de ecrã

- Número da digitalização: 320
- Largura: 256 Point
- Altura: 64 Point

A Display Painéis garante este produto contra defeitos de fabricação e/ou de componentes por um período de 12 meses, sendo facultado a mesma a opção de reparo ou troca do produto. Em regiões onde não existam serviços técnicos autorizados, as despesas de transporte/envio do equipamento à assistência técnica correrão por conta do consumidor. Essa garantia perderá o efeito nos seguintes casos: Utilização fora das especificações apresentadas nesse manual; Danos causados por agentes da natureza como raios, inundações etc; Danos causados por equipamentos acoplados ao mesmo; Reparos/consertos efetuados por agentes não autorizados; Casos em que se evidenciem a não responsabilidade do fabricante. Essa garantia restringe-se única e exclusivamente ao reparo ou substituição do equipamento, não abrangendo, portanto, indenizações decorrentes de danos físicos ou financeiros reclamados pelo consumidor, sejam eles imputados em função de falha ou mau funcionamento, visto que o desempenho do equipamento está vinculado às características ambientais de utilização e de instalação, condições essas que fogem do controle do fabricante. Como todo equipamento destinado ao complemento de segurança, o mesmo deve ser diariamente submetido a testes de funcionamento. Em caso de dúvida sobre sua eficácia, solicite imediatamente uma revisão técnica.

Display Painéis Eletrônicos LTDA  
CNPJ 02.648.737/0001-40 - Inscrição Estadual 10.305.513-4  
Av. Caiapó, 762 - Santa Genoveva - CEP: 74672-400 - Goiânia, GO